

PROFESJONALNY PRZekaźnik BEZPRZEWODOWY I PRZEWODOWY

T-Relay

BLE 5.2

Przekaźnik Bluetooth i przewodowy w jednej obudowie, z wieloma wejściami/wyjściami – do blokady zapłonu, sterowania drzwiami i bramami. Obciążenie do 60 A.



Najważniejsze cechy

-  Sterowanie przewodowe lub przez BLE / zdalnie
-  BLE 5.2 – zasięg do 300 m
-  Sterowanie drzwiami przez BLE
-  Wykrywanie zapłonu
-  Obsługa impulsów
-  Szczelność IP67
-  Obciążenie do 60 A / 3600 W

**WAGA**
120 g**WYMIARY**
42.7 × 39.6 × 80 mm**ZASILANIE**
7 – 60 V DC**TEMP. PRACY**
-30 °C ~ +80 °C

Zastosowania



Motocykle



Pojazdy



Bramy i drzwi elektryczne



Specyfikacja techniczna

Dane ogólne	
Model	T-Relay
Wymiary	42.7 × 39.6 × 80 mm
Waga	120 g
Szczelność	IP67
Napięcie zasilania	7 – 60 V DC
Prąd czuwania	5.46 mA @ 12 V / 2.92 mA @ 24 V / 2.08 mA @ 36 V / 1.58 mA @ 48 V
Prąd po załączeniu	156.62 mA @ 12 V / 79.59 mA @ 24 V / 55.10 mA @ 36 V / 42.47 mA @ 48 V
Maks. napięcie obciążenia	60 V DC
Maks. prąd obciążenia	NO: 60 A, NC: 50 A
Maks. moc obciążenia	NO: 3600 W, NC: 3000 W
Temperatura pracy	-30 °C ~ +80 °C (-22 °F ~ 176 °F)
Moc nadawania	Maks. 8 dBm
Zasięg	Do 300 m (otwarta przestrzeń)
BLE	5.2
Diody LED	BLE – niebieska, stan przekaźnika – zielona, zasilanie – czerwona
Przewody i wejścia/wyjścia	
Długość przewodów przekaźnika (NC, NO, COM)	110 mm
Długość pozostałych przewodów	600 mm
Wyjścia cyfrowe (ujemne)	2 – np. sterowanie drzwiami
Wejście cyfrowe	1 – wykrywanie zapłonu
Wejście sterujące	1 – sterowanie przekaźnikiem
Wyjście statusu	1 – stan przekaźnika
Pozostałe przewody	GND / VIN / NC / NO / COM